

DHI-HY-SA40A-R8

Détecteur de fumée interconnecté sans fil

- Technologie de capteur à spectre divisé
- Un seul bouton permet d'activer et de désactiver les fonctions de test et de silence. L'alarme peut être mise en sourdine à partir d'une télécommande infrarouge
- Sortie sonore de plus de 85 dB(A) à 3 mètres
- Faible consommation de courant de repos
- Conception de carte de circuit imprimé pour l'appareil de montage en surface (SMD)
- Signal d'avertissement de batterie faible
- Batterie au lithium scellée, installation simple
- Interconnexion sans fil avec 24 appareils au maximum

Présentation du Système

Le détecteur de fumée sans fil Interconnecté (ci-après dénommé appareil) est conçu pour surveiller en permanence la concentration de fumée. Adoptant un nouveau capteur à spectre divisé et un avertisseur intégré à haut volume, il réagit rapidement et se révèle très sensible grâce à des performances stables et à un faible taux de fausses alarmes. Lorsque la concentration de fumée environnante atteint le seuil d'alarme, il envoie rapidement un signal d'alarme visuel et sonore pour inciter l'utilisateur à prendre des mesures immédiates. En outre, le signal d'alarme est transmis à toutes les alarmes du réseau interconnecté et celles-ci déclenchent l'alarme simultanément.

Scénarios

L'appareil peut être largement utilisé dans les zones résidentielles telles que les villas, les appartements et les dortoirs, y compris les salles de lecture, les salons, les chambres et les couloirs.

Spécifications Techniques

Principe de Fonctionnement

Type de Collecte	Fumée
Période d'échantillonnage	9 s
Principe de fonctionnement	Photoélectrique

Alarme

Type d'alarme	Détecteur de fumée, alarme de défaut, avertissement de batterie faible
Volume d'alarme	85 dB(A) à 3 m (9,84 pi)
Mode d'alarme	Alarme visuelle et sonore
Fonction de Silencieux	Oui

Spécifications Techniques

Durée du Silence	9 min
Fonction de mise en Sourdine par Télécommande Infrarouge	Oui
Valeur d'alarme Prédéfinie	0,2 dB/m à 0,3 dB/m

Paramètres de Base

Voyant Lumineux	Voyant d'alarme, de défaut et de fonctionnement
Descriptions des Voyants Lumineux	En veille : Le voyant vert clignote une fois par minute Alarme : Le voyant rouge clignote une fois par seconde. Défaut : le voyant rouge clignote deux fois par minute
Fréquence de Fonctionnement	868 MHz
Portée du Signal Radio	Jusqu'à 1 000 m (3280,84 pi) dans un espace ouvert
Nombre Maximum d'unités Interconnectées	24
Zone de Couverture	Lorsque la hauteur de l'espace est inférieure à 8 m (26,25 pi), la couverture de l'appareil est de 20 m ² à 40 m ²

Alimentation Électrique

Autonomie de la Batterie	10 ans
Source d'alimentation	Pile au lithium CR123A 3 V (non remplaçable)
Courant de Fonctionnement	Courant de surveillance : ≤ 15 µA (moy.) Courant d'alarme : ≤ 35 mA (moy.)

Température Ambiante de Fonctionnement

Environnement de Fonctionnement	Intérieur
Température de Fonctionnement	De -10 °C à 55 °C (de 14 °F à 131 °F)
Humidité de Fonctionnement	≤ 95 % d'humidité relative (sans condensation)

Spécifications Techniques

Apparence

Couleur	Blanc
Boîtier	PC + ABS
Dimensions	φ 81,5 mm × H 51,6 mm (φ3,21 po × H2,03 po)
Poids	110 g (0,24 livre)
Installation	Montage au Plafond

Certification

Certifications	Homologué TÜV et CE
Norme de Conformité	EN 14604:2005/AC:2008 EN 62479:2010 EN 50130-4:2011 + A1 EN 301489-1 v 2.2.3:2019 EN 301489-3 v 2.1.1:2019

Informations sur le Produit

Type	Numéro de Référence	Description
Détecteur de Fumée	DHI-HY-SA40A-R8	Détecteur de Fumée Sans fil Interconnecté (batterie au lithium scellée)

Installation

Montage au Plafond

Dimensions (mm/pouce)