

DH-PFM350-360

Onduleur 600VA/360W



Caractéristiques

- Large gamme de tension d'entrée : AC81~145V ou AC140~290V, répondant aux exigences des différentes parties pour la fluctuation du réseau électrique.
- Boost et buck AVR pour la stabilisation de la tension.
- Charge hors mode, fonction de démarrage à froid et protection complète.
- Alimentation continue pour éviter la perte de données.
- Taille compacte.

Spécifications techniques

Modèle	DH-PFM350-360				
Type de prise	Européen	Britannique	Australien	Indien	Nord-américain
Capacité	600VA/360W				
Entrée					
Tension nominale	220Vac à 240Vac			110Vac à 120Vac	
Plage de tension	140Vac à 290Vac			81Vac à 145Vac	
Plage de fréquence nominale	50Hz ou 60Hz				
Facteur de puissance	0.6				
Sortie					
Tension	220/230/240 VAC			110/120 VAC	
Régulation de tension CA (Mode Batt.)	±10%				
Plage de fréquences (mode Batt.)	50Hz ou 60Hz ±1Hz				
Délai de transfert	2 à 6ms				
Forme d'onde (Mode Batt.)	Onde sinusoïdale simulée				
Batterie					
Type et numéro de la batterie	12 V/7 Ah x 1				
Durée de recharge typique	4 heures de récupération à 90% de capacité				
Tension de chargement	13.7V ±1%				
Indicateurs					
Mode batterie	Éclairage vert				
Mode CA	Éclairage vert				
Alarme					
Mode batterie	Sonnerie toutes les 10 secondes				
Batterie faible	Sonnerie à chaque seconde				
Surcharge	Sonnerie toutes les 0,5 secondes				
Défauts	Sonnerie en continu				
Protection					
Protection complète	Protection contre les surcharges, les décharges et les surcharges				
Environmental					
Température de fonctionnement	0°C à +40°C (+32°F à +104°F)				
Humidité de fonctionnement	0 à 90% RH(sans condensation)				
Plage d'altitude	<1 000m(3280,84ft)				
Construction					
Couleur	Noir				
Niveau de bruit	<40dB				
Dimensions	279mmx101mmx142mm (10,98"x3,98"x5,59")				
Poids	4,25kg (9,37lb)				

Informations complémentaires

Type	Modèle	Description
Série Power	DH-PFM350-360	Onduleur (UPS) _Marque Dahua, Interactif en ligne
	DH-PFM350-900	Onduleur (UPS) _Marque Dahua, Interactif en ligne
	DH-PFM351-900	Onduleur (UPS) _Marque Dahua Smart online

Informations sur le contenu

- Onduleur (UPS) DH-PFM350-360 *1 Installation
- Instruction *1